



1 + 12V DC
2 - 12V DC
3 - B Rs485
4 - A Rs485

EIN - EZS, vstup
E NC NO - EZS vystup
T NC NO - Tamper vystup
EPS - Kontakt pro EPS
- + - + 12 V napajeni

SH B A - 485 2x
1234 - pripojeni snimace, stejne jako na snimaci
Z+ Z- - pripojeni zamku
ZIN - vstup od zamku

H1 - vstup EIN
1+2 3+4 - interni napajeni
2+3 - extertni napajeni
H2 - vstup EPS
2+3 4+5 - interni napajeni
3+4 - externi napajeni
1+2 4+5 - Nepouziva se EPS
H3 - polarita zamku
1+2 - normalni
2+3 - reverzni

H4 - vstup **z á mek (ZIN)**
1+2 3+4 - interni napajeni
2+3 - extertni napajeni
Pin 1 je oznacen krizkem (x)

ekoTIP identifikační technologie	akce:	investor:	datum: leden 2008	výkres č.: JIS- 008
	část: TD	název výkresu: HW KONFIGURACE MODULU AX05	zpracoval:	